

## SPEZIFIKATIONE N

Modell	Entdecker 240EU	Entdecker 500EU	Entdecker 1000EU	SolarSaga 100
Kapazität	<b>240Wh</b>	<b>500Wh</b>	<b>1002Wh</b>	/
AC-Ausgang	200W/400W Spitzenleistung	500W/1000W Spitzenleistung	1000W/2000W Spitzenleistung	
Produkt Gewicht	3.04kg / 6.7lbs	6.4kg / 14.1lbs	10kg / 22.04lbs	4.69KG/10.33lbs
Größe des Produkts	23x13,7x19,9cm 9,06x5,39x7,83 Zoll	30.08x19.29x24.2cm 11,84x7,59x9,52 Zoll	33.3x23.3x28.3cm 13.1x9.2x11.1in	122x53.5x0.5cm(unfolded ) 61x53.5x3.5cm(folded )
Zertifizierungen	EMC/CE-LVD/CE Bericht/UN38.3/REACH/WEEE/ROHS	EMC/CE-LVD/CE Bericht/UN38.3/REACH/WEEE/ROHS	EMC/CE-LVD/CE Bericht/UN38.3/REACH/WEEE/ROHS	Für die EU: ROHS/CE-EMC/REACH Für das Vereinigte Königreich: UKCA-EMC/ROHS/CE- EMC/REACH
Ausgänge	AC-Ausgang (*1): 230V,50Hz, 200W/400W Höchststand; Autoanschluss Ausgang (*1); 12V/10A USB-A Ausgänge (* 2):5V/2.4A	AC-Steckdose (*1): 230V,50Hz, 500W/1000W Spitze; Autoanschluss Ausgang(*1); 12V/10A DC Ausgänge (* 2); 12V,7A USB-A-Ausgänge (* 3):5V, 2,4A	AC-Ausgänge (*2): 230V,50Hz, 1000W/2000W Spitzenleistung Auto-Port-Ausgang (*1); 12V/10A USB-A-Ausgänge (*1): 5V/2,4A QC 3.0 Ausgang (*1): 5-6.5V/3A; 6.5- 9V/2A; 9-12V/1.5A USB-C PD-Ausgang (*2): 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A	Leistung: 100W USB-A(*1): 5V,2.4A; USB-C(*1): 5V,3A;
Eingabe	8mm DC Eingang (*1):19V/3.42A (unterstützt 12~30V);	8mm DC-Eingang(*1): 24V/3.75A; (unterstützt 12~30V)	8mm DC-Eingang (*1): 24V/7.5A; (unterstützt 12~30V)	/
<b>Artikel Info. :</b>				
MFN	HTE032240EU	HTE042500EU	HTE0531000EU	HTO587 ( Sonnenkraft )
SKU	G0240E0200EH	G0500E0500EH	G1000E1000EH	SP1001G-E
EAN	EAN : 6958657300063	EAN : 6958657300070	EAN : 6958657300087	EAN: 6958657300094 UPC: 850006304967
<b>LADEDATEN:</b>				
Auto-Kühlschrank (60W)	19 Stunden	39 Stunden	66 Stunden	
Drohne (max. 90W)	6 Aufladungen	10 Aufladungen	20 Aufladungen	
12 "Laptop(30W)	4 Aufladungen	7.5 Aufladungen	12.5 Aufladungen	

32 "TV(60W)	4.3 Stunden	8 Stunden	14 Stunden	/
CPAP-Gerät	6-21 Stunden	13-42 Stunden	17,6-79,5 Stunden	
Smartphone (max. 18 W)	29 Aufladungen	53 Aufladungen	100 Aufladungen	
Bewegungskamera (max. 5 W)	52 Aufladungen	95 Aufladungen	180 Aufladungen	

### DATEN ZUM AUFLADEN:

Wand-Ladegerät	6 Stunden	7 Stunden	7,5 Stunden	/
Autoladegerät	6,5 Stunden	8 Stunden	14 Stunden	
Solarmodule 100W	5 Stunden	8 Stunden	7,5 Stunden (2 Panels)	

Was ist in der Box?	1* Jackery Explorer 240EU Tragbarer Strom Station (240Wh); 1* AC&DC Adapter; 1* Autoladekabel; 1* Benutzerhandbuch	1* Jackery Explorer 500EU Tragbarer Strom Station (500Wh); 1* AC&DC Adapter; 1* Autoladekabel; 1* Benutzerhandbuch	1* Jackery Explorer 1000EU Tragbarer Strom Station (1002Wh); 1* AC&DC Adapter; 1* Autoladekabel; 1* Benutzerhandbuch 1* Solar-Anschlusskabel	1*Jackery SolarSaga 100 Solarmodul ( 100W ) 1*Benutzerhandbuch.
---------------------------	--	--	---	---