

**SPEZIFIKATIONEN**

Modell	Entdecker 1000 PRO	SolarSaga 80
Kapazität	1002Wh <del>46.4</del> Ah 21.6V)	/
AC-Ausgang	1000W/2000W Spitzenleistung	
Produkt Gewicht	11.5kg / 25.35lbs	5.1KG/10.33lbs
Größe des Produkts	34x26.2x25.5cm	90.6x52.8x2.7cm(unfolded )
Zertifizierungen	EMC/CE-LVD/CE Bericht/UN38.3/REACH/WEEE/ROHS	Für die EU: ROHS/CE-EMC/REACH /PAHS/WEEE/IP68
Ausgänge	AC-Ausgänge (*2): 230V,50Hz, 1000W/2000W Spitzenleistung Autoanschluss Ausgang(*1); 12V/10A USB-A-Ausgänge (*2): Schnell-Ladung 3.0, 18 W Max USB-C-Ausgang (*2): 100W Max, (5V, 9V, 12V, 15V, 20V bis zu 5A)	Spitzenleistung:80W Leistungsspannung:22 V Leistungsstrom:3.6A Leerlaufstrom:3,71A
Eingabe	AC-Eingang: 230V, 50Hz, 15A Max DC-Eingang: 12V-17.5V, 8A Max, Doppelt bis 16A Max 17.5V-60V, 11A, Doppelt bis 24A/800W Max	/

**Artikel Info. :**

MFN	HTE0811000EU	HTO737 ( Sonnenkraft )
SKU	70-1000-DEOR01	80-0080-EUOR01
EAN	EAN : 190074000324	EAN: 0190074000164

**LADEDATEN:**

Auto-Kühlschrank (60W)	13 Stunden	/
Drohne (90W max)	8.5 Aufladungen	
12 "Laptop(30W)	26.5 Aufladungen	
32 "TV(60W)	13 Stunden	
Kaffeemaschine(550 W)	1,5 Stunden	
Wasserkocher (850W)	1 Stunde	
Haartrockner (100W)	0.9 Stunden	

**DATEN ZUM AUFLADEN:**

AC-Adapter	1,8 Stunden	/
12V Auto-Adapter	4.37 Stunden	
4 X SolarSaga 200W Solarmodul	1,8 Stunden	
2 X SolarSaga 80W Sonnenkollektor	9 Stunden	

Was ist in der Box?	1* Jackery Explorer 1000 PRO 1* AC-Ladekabel; 1* Autoladekabel; 1* DC Adapter 1* Benutzerhandbuch	1*Jackery SolarSaga 80 Solarmodul (80W) 1*Benutzerhandbuch.